

LEDZ ARCHI / Rs シリーズ メンテナンス専用電源ユニット(無線モジュール付)

型式(コード)	電源電圧	定格 (VA)				質量
		100V	200V	242V		
400 TYPE Rs-3	400 TYPE用 電源ユニット RX-290N AC100-242V	400 TYPE 使用時 7.3W 7.8VA 9.5VA 11.0VA Rs-3 使用時 6.8W 7.0VA 8.0VA 9.0VA				0.4kg
600 TYPE Rs-5 Rs-7	600 TYPE用 電源ユニット RX-291N AC100-242V	600 TYPE 使用時 10.3W 10.5VA 12.1VA 13.4VA Rs-5 使用時 10.3W 10.5VA 12.1VA 13.3VA Rs-7 使用時 14.4W 14.7VA 16.9VA 18.7VA				0.4kg
900 TYPE Rs-9	900 TYPE用 電源ユニット RX-292N AC100-242V	900 TYPE 使用時 13.8W 14.0VA 15.3VA 16.4VA Rs-9 使用時 17.5W 17.8VA 19.4VA 20.9VA				0.4kg
900 TYPE	900 TYPE用 電源ユニット (快適調色シリーズ用) RX-340N AC100-242V	900 TYPE 使用時 15.6W 15.8VA 17.3VA 18.7VA				0.5kg
1400 TYPE Rs-12	1400 TYPE用 電源ユニット RX-293N AC100-242V	1400 TYPE 使用時 19.8W 20.1VA 21.9VA 23.8VA Rs-12 使用時 22.8W 23.1VA 25.2VA 27.4VA				0.4kg
2000 TYPE	2000 TYPE用 電源ユニット (3000TYPE調光調色シリーズ/1400TYPE快適調色シリーズ兼用) RX-343N AC100-242V	2000 TYPE 使用時 25.0W 25.4VA 27.7VA 30.1VA				0.5kg
2400 TYPE Rs-18	2400 TYPE用 電源ユニット RX-294N AC100-242V	2400 TYPE 使用時 28.9W 30.0VA 31.8VA 33.6VA Rs-18 使用時 31.7W 32.9VA 34.9VA 36.9VA				0.6kg
3000 TYPE Rs-24	3000 TYPE用 電源ユニット RX-295N AC100-242V	3000 TYPE 使用時 36.1W 37.1VA 38.3VA 39.7VA Rs-24 使用時 41.5W 42.6VA 44.1VA 45.7VA				0.6kg
4000 TYPE Rs-30	4000 TYPE用 電源ユニット RX-296N AC100-242V	4000 TYPE 使用時 49.5W 51.7VA 53.0VA 55.3VA Rs-30 使用時 50.0W 51.4VA 52.6VA 54.8VA				0.6kg
5500 TYPE Rs-36	5500 TYPE用 電源ユニット RX-297N AC100-242V	5500 TYPE 使用時 59.3W 61.4VA 62.4VA 65.8VA Rs-36 使用時 60.0W 61.6VA 63.5VA 66.1VA				0.7kg
7500 TYPE Rs-48	7500 TYPE用 電源ユニット RX-298N AC100-242V	7500 TYPE 使用時 72.6W 75.7VA 76.4VA 80.7VA Rs-48 使用時 79.0W 81.9VA 82.6VA 85.3VA				0.7kg
9000 TYPE	9000 TYPE用 電源ユニット RX-299N AC100-242V	9000 TYPE 使用時 105.7W 110.3VA 111.2VA 117.4VA				1.1kg
11000 TYPE	11000 TYPE用 電源ユニット RX-300N AC100-242V	11000 TYPE 使用時 123.5W 129.7VA 130.1VA 137.1VA				1.1kg
11000 TYPE	11000 TYPE用 調光調色シリーズ RX-349N AC100-242V	11000 TYPE 使用時 168.1W 171.3VA 174.2VA 177.9VA				1.1kg

※消費電力は200V時

LEDZ ARCHI / Rs シリーズ メンテナンス専用電源ユニット

型式(コード)	電源電圧	定格 (VA)				質量
		100V	200V	242V		
400 TYPE Rs-3	専用電源ユニット RX-135N AC100-242V	400 TYPE 使用時 6.5W 7.4VA 8.6VA 9.2VA Rs-3 使用時 6.1W 7.3VA 8.4VA 9.5VA				0.3kg
600 TYPE Rs-5 Rs-7	専用電源ユニット RX-136N AC100-242V	600 TYPE 使用時 9.9W 10.1VA 10.3VA 10.7VA Rs-5 使用時 9.9W 10.1VA 10.3VA 10.7VA Rs-7 使用時 13.5W 13.8VA 13.8VA 14.1VA Rs-9 使用時 13.4W 13.8VA 13.7VA 14.0VA				0.3kg
900 TYPE Rs-9	専用電源ユニット RX-137N AC100-242V	900 TYPE 使用時 13.5W 13.8VA 13.8VA 14.1VA Rs-9 使用時 16.7W 17.2VA 17.1VA 17.5VA				0.4kg
1400 TYPE Rs-12	専用電源ユニット RX-141N AC100-242V	1400 TYPE 使用時 19.1W 19.7VA 19.6VA 20.0VA Rs-9 使用時 16.7W 17.2VA 17.1VA 17.5VA 2000 TYPE 使用時 24.0W 25.1VA 24.4VA 24.7VA Rs-12 使用時 21.8W 22.5VA 22.2VA 22.5VA				0.4kg
2400 TYPE Rs-18	専用電源ユニット RX-142N AC100-242V	2400 TYPE 使用時 27.7W 28.1VA 29.5VA 30.9VA Rs-18 使用時 30.2W 30.7VA 32.0VA 33.3VA 3000 TYPE 使用時 34.9W 35.8VA 36.4VA 37.7VA Rs-24 使用時 39.9W 41.1VA 41.4VA 42.5VA				0.6kg
4000 TYPE Rs-30	専用電源ユニット RX-143N AC100-242V	4000 TYPE 使用時 49.1W 50.1VA 51.7VA 53.9VA Rs-30 使用時 50.2W 51.7VA 52.7VA 55.0VA 5500 TYPE 使用時 59.3W 60.6VA 61.6VA 63.5VA Rs-36 使用時 60.1W 61.9VA 62.3VA 64.6VA				0.7kg
7500 TYPE Rs-48	専用電源ユニット	7500 TYPE 使用時 72.9W 74.6VA 75.5VA 78.1VA Rs-48 使用時 79.9W 82.6VA 82.5VA 85.6VA				0.8kg
9000 TYPE	9000 TYPE用 電源ユニット RX-410N AC100-242V	9000 TYPE 使用時 105.4W 110.0VA 110.9VA 117.1VA				1.1kg
11000 TYPE	11000 TYPE用 電源ユニット RX-333N AC100-242V	11000 TYPE 使用時 123.3W 129.4VA 129.8VA 136.8VA				1.1kg
11000 TYPE	テクニカルペンダント 11000 TYPE用 電源ユニット(2次側延長50mタイプ) RX-327N AC100-242V	11000 TYPE 使用時 123.5W 126.8VA 130.7VA 134.9VA				1.5kg

※消費電力は200V時

非調光タイプ

無線調光タイプ