

落下防止ワイヤー

器具外部線 約330mm

コネクタ  
(材質: PA)

適合電源ソール

(115)

137

1.5

φ90

φ94

φ110

7

3~25

取付可能板厚

オプション

オプション取付部

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-973C)
- ・スプレッドレンズ (RB-978C)
- ・ハニカムルーバ (RB-582B)

※取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

※すべてのオプションは併用不可です。

| ランプ名 | LEDZグレアレス 2400/1400/900 |        |      |
|------|-------------------------|--------|------|
| 配光   | 広角配光タイプ                 |        |      |
| 光源色  | 電球色タイプ(2700K)           |        |      |
| 演色性  | Ra83                    | 近接照射限度 | 0.2m |

埋込寸法

100<sup>+1</sup><sub>-1</sub>

### 使用上のご注意

- 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- LEDにはバラストがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- コネクタは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。  
傾斜天井に取付可能(30°まで)やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。  
高温で使用する事と火災の原因となります。
- 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。  
火災・感電の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。  
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

断熱材施工不可

電源ユニット 電源線

器具本体に電源線を接触させない。

断熱材・電気配線は断熱材、防音材の上側に10cm以上空けるように配線してください。

| 枠・黒・日塗工 N-10・マンセル:N1.0(近似値) |          |                      |   |                |
|-----------------------------|----------|----------------------|---|----------------|
| 7                           | ヒートシンク   | アルミ                  | 1 | 黒艶消            |
| 6                           | LEDモジュール |                      | 1 | (LEDモジュール交換不可) |
| 5                           | 反射板      | アルミ(1090・t1.0)       | 1 | 電解研磨(鏡面仕上)     |
| 4                           | 前面パネル    | 強化ガラス・t2.0           | 1 | 透明消            |
| 3                           | コーン      | PMMA(1090/1060)・t1.2 | 1 | 黒艶消            |
| 2                           | 枠        | アルミダイキャスト            | 1 | 黒艶消            |
| 1                           | 取付バネ     | ステンレス・t0.4           | 3 |                |

部番

2026/04/20

部 品 名

承認 三河 作成 藤田

材質・素材厚

仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

数量

備 考

| 別売電源                                                  | 定格電圧(V)                                               | 周波数(Hz)         | 入力電流(mA)         | 消費電力(W)       | 質量(Kg)        |               |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 非調光<br>100~242V用                                      | [2400TYPE]                                            | 100             | 297              | 29.0          | 0.5           |               |     |
|                                                       | RX-358N                                               | 200             | 151              | 28.6          |               |               |     |
|                                                       | RX-358NA                                              | 242             | 129              | 28.8          |               |               |     |
|                                                       | PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                 | [1400TYPE]      | 100              | 208           | 20.5          | 0.3           |     |
|                                                       |                                                       | RX-359NB        | 200              | 107           | 20.7          |               |     |
|                                                       |                                                       |                 | 242              | 92            | 21.1          |               |     |
| PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                 |                                                       | [900TYPE]       | 100              | 139           | 13.8          | 0.2           |     |
|                                                       |                                                       | RX-360NA        | 200              | 71            | 13.6          |               |     |
|                                                       |                                                       |                 | 242              | 61            | 13.7          |               |     |
|                                                       | PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                 | [2400TYPE]      | 100              | 299           | 29.1          | 0.5           |     |
|                                                       |                                                       | RX-365N         | 200              | 151           | 28.2          |               |     |
|                                                       |                                                       | RX-365NA        | 242              | 127           | 28.2          |               |     |
| PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                 |                                                       | [1400TYPE]      | 100              | 209           | 20.4          | 0.3           |     |
|                                                       |                                                       | RX-366NA        | 200              | 110           | 20.0          |               |     |
|                                                       |                                                       |                 | 242              | 94            | 20.1          |               |     |
|                                                       | PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                 | [900TYPE]       | 100              | 140           | 13.9          | 0.3           |     |
|                                                       |                                                       | RX-367NA        | 200              | 73            | 13.8          |               |     |
|                                                       |                                                       | RX-367NB        | 242              | 63            | 13.9          |               |     |
| PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                 |                                                       | TYPE            | RX-382W(100V)    | X-239WB(100V) | X-240WB(200V) | X-240WB(242V) |     |
|                                                       |                                                       | 2400            | 20台(20台)         | 3台(50台)       | 50台(50台)      | 50台(50台)      |     |
|                                                       |                                                       | 1400/900        | 20台(20台)         | 50台(50台)      | 50台(50台)      | 50台(50台)      |     |
|                                                       | FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台)                            |                 |                  |               |               |               |     |
|                                                       | ( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総線長100m以内)              |                 |                  |               |               |               |     |
|                                                       | ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。                  |                 |                  |               |               |               |     |
| 位相制御 2線式<br>100V専用<br>(調光率1~100%)<br>(接続台数)           | RX-407NA                                              | [1400]          | 100              | 50/60         | 39.3          | 20.1          | 0.4 |
|                                                       | RX-116WC(1~6台)                                        | RX-411W(2~16台)  | 金剛製スイッチボックス単体取付時 |               |               |               |     |
|                                                       | FX-426NA/NB                                           | 位相制御ユニット (1~5台) |                  |               |               |               |     |
|                                                       | RX-408NA                                              | [900]           | 100              | 50/60         | 26.3          | 14.1          | 0.3 |
|                                                       | RX-116WC(1~8台)                                        | RX-411W(3~23台)  | 金剛製スイッチボックス単体取付時 |               |               |               |     |
|                                                       | FX-426NA/NB                                           | 位相制御ユニット (1~9台) |                  |               |               |               |     |
| Smart LEDZ System<br>無線制御方式<br>100~242V用<br>調光率5~100% | [2400TYPE]                                            | 100             | 289              | 28.6          | 0.6           |               |     |
|                                                       | FX-389NA                                              | 200             | 150              | 28.9          |               |               |     |
|                                                       | FX-389NB                                              | 242             | 130              | 29.3          |               |               |     |
|                                                       | Smart LEDZ System<br>無線制御方式<br>100~242V用<br>調光率5~100% | [1400TYPE]      | 100              | 210           | 20.9          | 0.4           |     |
|                                                       |                                                       | FX-390NA        | 200              | 107           | 21.0          |               |     |
|                                                       |                                                       | FX-390NB        | 242              | 92            | 21.3          |               |     |
| Smart LEDZ System<br>無線制御方式<br>100~242V用<br>調光率5~100% |                                                       | [900TYPE]       | 100              | 147           | 14.5          | 0.3           |     |
|                                                       |                                                       | FX-391NA        | 200              | 75            | 14.4          |               |     |
|                                                       |                                                       |                 | 242              | 66            | 14.6          |               |     |

・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合: 別売電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。

・その他の照明制御システム(非SmartLEDZを含む)ではご使用できません。

・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約0.4Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間 40000時間

縮尺 1/4

タイプ LEDZグレアレス 2400/1400/900

品名 ベースダウンライト(ブラックコーン)

型番 ERD7804BD

ERD7804BD-K 株式会社 遠藤 照明