



- ・本機は照明器具の電源を切り切る機器ではありません。照明器具の電源スイッチは必ず施工してください。
- ・Smart LEDZ Fitシステム又はSmart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム(旧Smart LEDZシステム含む)では、使用できません。
- ・通信距離 見通し半径2.5m以内
- ※設置環境により2.5m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。
- ・初期設定はコントローラで行います。詳しくはユーザーマニュアルを参照ください。

※2. 4GHzの装置の注意事項

この機器は2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが組み込まれており、2.4GHz全帯域を使用する無線設備で移動体識別装置の帯域に対して回避可能です。また、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線局の端末設備として技術適合証明を受けた部品が内蔵されています。

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|----|-----------|---|----------|----|----|
| 7 | | | | | 特記事項 ・単体での使用はできません。 ・1個用スイッチボックス(JISC8340)をご使用ください。 ・スイッチボックスへの取付は付属のM4ビスをご使用ください。 ・6シーン入力 ・定格電圧: AC100V-242V ・定格周波数: 50Hz/60Hz ・消費電力: 0.4W ・無線モジュール内蔵 ・屋内用 | 型番 | | |
| 6 | | | | | | FX-427WA | | |
| 5 | | | | | | 承認 | 検印 | 作成 |
| 4 | | | | | | 三 | 坂 | 川 |
| 3 | 引出線 | | | 約150mm | | 沢 | 本 | 原 |
| 2 | 前面カバー | PC | 1 | 白 | | 田 | | |
| 1 | 本体 | PC | 1 | 白(M4ビス付属) | | W・数 | - | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | 約 0.1 kg | 尺度 | |
| | | | | | | 1/2 | | |