



- ・電源が入った状態で接続コネクターの接続・取外はしないでください。(電源故障の原因となります。)
- ・ご使用中に、わずかにうなり音が発生しますが、異常ではありません。
- ・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。

入力側速結端子の接続電線 (単線専用)
 接続電線範囲 : φ1.6, φ2.0mm
 電線の剥き出し長 : 14±2mm

| | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 適合灯具 接続台数 | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 300 TYPE | AC100 | 50/60 | 1台 | 76.0 | 3.9 |
| | | | 2台 | 132.0 | 7.5 |
| | | | 3台 | 183.0 | 11.2 |
| 500 TYPE | AC100 | 50/60 | 1台 | 148.0 | 8.6 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|----|---------------|---------------------------------|----------|----|-------|
| 7 | | | | | 特記事項 | 型番 | | |
| 6 | | | | | ・屋内用 ・100V専用 ・調光不可、2次側延長6m以下 | RX-341N | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | 適合ランプ 300TYPE×3灯 900TYPE×1灯 | 承認 | 検印 | 作成 |
| 3 | 末端処理コネクター | ナイロン66 | 1 | JST SMR-02V-N | | 三 | 嶋 | 松 |
| 2 | ケースカバー | 亜鉛鋼板・t0.5 | 1 | | | 沢 | 田 | 下 |
| 1 | ケース本体 | 亜鉛鋼板・t1 | 1 | | | 尺 度 | | |
| 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備 考 | 器具質量 | 約 0.2 Kg | | 1 / 3 |