



**位相制御・2線式でのご使用の場合**

- 当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。  
 <正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB  
 <逆位相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N  
 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。  
 ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

**非調光でのご使用の場合**

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。  
 《壁面・床面でのご使用はできません。》  
 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。  
 器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。  
 高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けないでください。  
 そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|----------|
| AC100V   | 50/60    | 6.5      |

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

- ・木枠は天然素材のため、色柄は異なることがあります。
- ・LEDZランプ (口金E17) : 球別
- ・ランプ寿命40000時間
- ・適合ランプ型番・定格は、2ページ目 (LEDZ LAMP-17) をご参照下さい。

器具質量 約 0.8kg

| フレンジ:黒・日塗工 N-10・マンセル:N1.0 (近似値) |             |                 |                    |           |
|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 8                               | 取付用木ネジ      | 2               | 3.8x38             |           |
| 7                               | セード         | ヒノキ (ウォールナット塗装) | 和風入りプラスチックシート (雲竜) |           |
| 6                               | セード受け金具     | 鋼板              | 黒艶消                |           |
| 5                               | リングナット      | シンチュウ           | 黒艶消                |           |
| 4                               | 化粧リング       | シンチュウ           | 黒                  |           |
| 3                               | 取付ナット       | シンチュウ (M4)      | ニッケルメッキ            |           |
| 2                               | フレンジ        | 鋼板              | 黒                  |           |
| 1                               | 取付板         | 鋼板              |                    |           |
| 部番                              | 部品名         | 材質・素材厚          | 数量                 | 備考        |
| 2026/06/15                      | 承認 三沢 作成 村山 | 仕様図 / ISO       | A4                 | 第三角法 (mm) |

|    |     |     |            |           |          |
|----|-----|-----|------------|-----------|----------|
| 縮尺 | 1/4 | タイプ | 和風ペンダント    | 型番        | XRP6131X |
|    |     | 品名  | ペンダント      |           |          |
|    |     |     | XRP6131X-K | 株式会社 遠藤照明 |          |

| 調光方式                      | 適合ランプ型番  | 形式              | 色温度 |       | 演色性  | 調光率            | 定格電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|---------------------------|----------|-----------------|-----|-------|------|----------------|----------|-----------|----------|
|                           |          |                 |     |       |      |                |          |           |          |
| LEDZ<br>位相制御方式<br>(非調光兼用) | RAD-907N | LDA7N-G-E17/D   | 昼白色 | 5000K | Ra82 | 正位相:<br>5~100% | AC100    | 70        | 6.5      |
|                           | RAD-907L | LDA7L-G-E17/D   | 電球色 | 2700K |      |                |          |           |          |
|                           | RAD-910L | LDA4L-H-E17/C/D | 電球色 | 2700K | Ra82 | 正位相:<br>5~100% | AC100    | 54        | 4.3      |

**位相制御・2線式での使用の場合**

●当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。  
 <正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB  
 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。  
 ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

**非調光での使用の場合** ●当社の非調光LEDランプをご使用ください。