



**△ 安全に関するご注意**

・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。  
 高温で使用すると火災の原因となります。  
 ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。  
 誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。  
 ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。  
 そのまま使用すると器具落下の原因となります。  
 ・天井直付け・レースウェイ取付専用器具です。  
 壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。  
 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。  
 ・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度（相対湿度94%以上）の場所、狭い空間でご使用しないでください。  
 故障・火災の原因となります。  
 ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発熱色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9. 3 (近似)

7	電源ユニット		1	
6	LEDモジュール		2	(LEDモジュール交換不可)
5	取付パネ	SUSφ1.6	2	
4	パネル	アクリル・t3	1	透明消
3	反射板	鋼板・t0.6	1	白
2	取付板	鋼板・t0.6	1	白艶消
1	本体 (パネ受け付)	鋼板・t0.6	1	白艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

ランプ名	6000lm TYPE LEDモジュール (交換不可)				
配光角	超広角配光タイプ				
光源色	温白色タイプ (3500K)				
演色性	Ra82	LED光源寿命	40000時間		
(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)					
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
			100	572	56.7
			200	298	55.8
AC100-242	50/60	242	269	56.0	

器具質量 3.0kg 近接照射限度 0.5m

無線調光システム/非調光兼用タイプ  
 Smart LEDZ 無線調光システム  
 ●調光率5~100% (無線信号制御方式)  
 ●適合システム機器  
 タブレット型コントローラ (RX-383N・RX270N)  
 ゲートウェイ (RX-266W)  
 照度・人感センサー (RX-268W)  
 シーンセレクトリモコン (RX-342N)  
 壁付けリモコン (RX-384W)  
 ●無線調光制御システム (スマートリッツ) の詳細はカタログを参照してください。  
 ●通信距離 半径35m以内  
 ●屋外環境でのゲートウェイ (RX-266W) 使用できません。  
 (無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

**生産終了品**