



専用電源ユニット	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	本体接続可能台数
RX-113B	240	12.4	2台

※上記の値はRX-113Bに本体1台を接続したときの値です。

9	単体接続コード	耐熱平行ビニル	1	VFF (1.4x3.0) 白
8	電源コード	耐熱平行ビニル	1	VFF (1.4x3.0) 白・灰
7	キャップ	A B S	2	白
6	取付ビス	SW (M3x10)	4	クロームメッキ
5	取付金具	ステンレス (t0.4)	4	生地
4	放熱台	アルミ	1	アルマイト仕上
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2	カバー	ポリカーボネート	1	透明
1	LED基盤	高輝度LED	1	LEDx72灯
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

●パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
●LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ色温度や色味、明るさにばらつきがありますので、ご了承ください。

<p>特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 調光不可 LED交換不可 定格電圧 (DC12V) ・設計寿命 約40,000h 専用電源ユニット (RX-113B:別売) が必要です。 2台接続の場合、(RB-351N:別売) が必要です 延長する場合、(RB-352N:別売) が必要です。 	<p>型番</p> <p>ERX9011S</p>
<p>適合ランプ</p> <p>LEDラインモジュール (LED内蔵) ナチュラルホワイトタイプ (4300K) Ra70</p>	<p>承認 検印 作成</p> <p>生産終了品</p> <p>新井 野</p>
<p>器具質量</p> <p>約 0.5 Kg</p>	<p>尺度</p> <p>1/3</p> <p>ENDO</p>