ENDO LEDZ



※最小施工寸法 (付属取付金具使用時) ●コネクターを本体横に設置の場合●コネクターを横に出す場合



オプション
- 電源接続コード (L200mm) RB-539X
- 延長コード (L1000mm) RB-540X
- 延長コード (L3000mm) RB-541X
- 取付金具 (可動タイプ・2個セット) RB-467N
- 取付金具 (縦付用) RB-859N

(詳しくはRB-467N仕様図参照ください。)



ランプ名	リニア 17 L1500 TYPE	
配光	拡散配光タイプ	
光源色	電球色タイプ (2700K)	
演色性	Ra82	LED光源寿命 40000時間

モジュール入力電圧 (V)	モジュール入力電流 (mA)	モジュール電力 (W)
DC24	1200	29.0

適合別置電源 (別売)	入力電圧	適合調光用ドライバー無線モジュール付	調光率	最大接続可能設定値 モジュール電力最大値 直列接続時合計	並列接続時合計	※総配線長 a+b
RX-326N	AC100V	RX-324N	10~95%	16W以内	16W以内	5m以内
		FX-455N	5~100%			
RX-548N	AC100V -242V	FX-455N	5~100%	24W以内	24W以内	
RX-406ND				48W以内	48W以内	
RX-405ND				72W以内	72W以内	
RX-547N		RX-324N	10~95%	104W以内	120W以内	
		FX-455N	5~100%			

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用です。
- 冷蔵・冷凍器仕様などの什器・ショーケースなどで使用できません。
- 什器・ショーケース内が5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 生鮮食品や惣菜などの湿気や油などの雰囲気ではご使用しないでください。
- 別売の専用電源の取付けについて、電源設置位置はかならず広い空間に設置ください。
- 電源を複数個設置の場合、個々の電源を100mm以上離して設置ください。
- 別売の専用電源は口出し線式の為 有資格者による接続工事を行ってください。
- 別売の専用電源への2次側接続は専用接続コードをご使用ください。
- 灯具と電源コネクターの接続は、確実に接続ください。
- 多灯接続の場合は、仕様図・取扱説明書を参照ください。
- 安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
5	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
4	取付金具	ステンレス t0.4	4	取付木ネジ3x20付属
3	エンドキャップ	PC	2	灰色・一部半透明
2	カバー	PC	1	乳白
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上

器具質量	約0.4Kg

縮尺	1/2	タイプ	L1500タイプ (L1406)	型番	ERX9403S
		品名	間接照明 Linear17		

2024/09/20	承認	三沢	作成	北井	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm) ERX9403S-K	株式会社 遠藤照明