

ベッドダウンライト

100 JDR-Hi TYPE 12V φ50 省電力ダイクロハロゲン球75W形50W 器具相当


CISPR・IEC準拠 100V 62° Glare Cut 断熱施工 不可



本体価格 ¥19,500 (LEDランプ別売) 消費電力 値 8.3W [100V]



LEDZランプ JDR-Hi×1 E11 別売 枠:アルミダイキャスト(白艶消) 反射コーン:グレー艶消 断熱施工不可 重:0.5kg

■本体



位相制御 JDR-Hi ランプ ¥10,800 調光率:正位相5~100% 逆位相10~100% セット価格 ¥30,300 ランプ寿命40,000h(光束維持率70%)

ERD10081W




125 JDR TYPE 110V φ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W 器具相当

CISPR・IEC準拠 100V 70° Glare Cut 断熱施工 不可



本体価格 ¥21,500 (LED ランプ別売) 消費電力 10.0W [100V] 11.8W [100V] 調光率:5~100% 値 11.8W [100V] 調光率:正位相5~100% 逆位相10~100%



LEDZランプ JDR×2 E11 別売 枠:オフホワイト艶消 反射コーン:グレー艶消 断熱施工不可 重:1.1kg ※Synca ランプもご使用いただけます。




別売 JDRランプ E11/セット価格 無線調光 Tunable JDR ランプ 調色 調光率:5~100% ¥13,000×2 セット価格 ¥47,500 ランプ寿命40,000h(光束維持率70%)

位相制御 JDR ランプ ¥5,700×2 調光率:正位相5~100% 逆位相10~100% セット価格 ¥32,900 ランプ寿命40,000h(光束維持率70%)


ERD3888W



JDR ランプ 定格光束: 462lm S 11.8w 39.1lm/W (5000K 昼白色 時) FAD-870M



JDR ランプ 定格光束: 520lm 値 11.8w 44.0lm/W (3500K 温白色) RAD-951M



逆位相兼用 JDR-Hi series 適合ランプ (100V) (電源内蔵) ランプ寿命40,000h(光束維持率70%)

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
4000K (ナチュラル 70°角)	Ra83	狭角 中角 広角 超広角	RAD-947N RAD-947M RAD-947W RAD-947F		
3500K (温白色)	Ra83	狭角 中角 広角 超広角	RAD-948N RAD-948M RAD-948W RAD-948F	8.3W	¥10,800
3000K (電球色)	Ra83	狭角 中角 広角 超広角	RAD-949N RAD-949M RAD-949W RAD-949F		
2700K (電球色)	Ra83	狭角 中角 広角 超広角	RAD-950N RAD-950M RAD-950W RAD-950F		

値 調光率:正位相5~100% 逆位相10~100% ※調光調色ランプは使用できません。

JDR series 適合ランプ (100V) (電源内蔵) ランプ寿命40,000h(光束維持率70%)

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
電球色 3000K	Ra80	中角 広角	RAD-671M RAD-671W	5.0W	¥4,300
ナチュラル 70°角 4000K		狭角 中角 広角 超広角	RAD-730N RAD-730M RAD-730W RAD-730F		
温白色 3500K		狭角 中角 広角 超広角	RAD-951N※ RAD-951M※ RAD-951W※ RAD-951F※		
電球色 3000K	Ra83	狭角 中角 広角 超広角	RAD-731N RAD-731M RAD-731W RAD-731F	5.9W	¥5,700
電球色 2700K		狭角 中角 広角 超広角	RAD-732N RAD-732M RAD-732W RAD-732F		
電球色 2200K		狭角 中角 広角 超広角	RAD-952N※ RAD-952M※ RAD-952W※ RAD-952F※		
電球色 3000K		狭角 中角 広角 超広角	RAD-735N RAD-735M RAD-735W RAD-735F		
電球色 2700K	Ra92	高演色 狭角 中角 広角 超広角	RAD-736N RAD-736M RAD-736W RAD-736F	5.9W	¥5,700

値 調光率:正位相5~100% 逆位相10~100% ※逆位相兼用

SyncaJDR 調色

ランプ寿命40,000h(光束維持率85%)

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
12000K 1800K相当	Ra92	中角 広角 超広角	SAD-431M SAD-431W SAD-431F	4.6W	¥14,500

S 調光率:1~100%

Tunable 調光調色 JDR 調色

ランプ寿命40,000h(光束維持率70%)

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
6500K 2700K相当	Ra82	中角 広角 超広角	FAD-870M FAD-870W FAD-870F	5.9W	¥13,000

S 調光率:5~100%

OPTION (ライトコントローラ)

【無線制御】 Smart LEDZ SYSTEM (無線信号制御方式) ▶P.75

非調光 S Smart LEDZ 無線制御 値 位相制御 調色 調色可能 性能値は光源色によって変化します。 CISPR・IEC準拠 CISPR 11・15・22、IEC61547規格に準拠

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。
(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは弊社HP「製品の保証について」をご確認ください。
https://www.endo-lighting.co.jp/support/guarantee/

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてパワックがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。