

T5管シームレススリム高効率器具×1灯 相当

L:1200type 1787lm	2000 非調光	L:1200type 1488lm	2000 無線調光
----------------------	-------------	----------------------	--------------



屋内用	V Free 100-242	電源 内蔵	LED光源寿命 40,000時間	Ra82
-----	-------------------	----------	---------------------	------




LED モジュール  
 本体：アルミ（アルマイト仕上） 樹脂（ポリカーボネート・乳白）  
 取付金具付 入力電圧：100-242V LED 交換不可  
 給電コネクタ別売：RK-581N/566N

消費電力

拡散 調L: 1200 14.3W [100-242V]	拡散 調L: 1200 11.1W [100-242V]
調L: 900 10.2W [100-242V]	調L: 600 7.7W [100-242V]
調L: 600 7.8W [100-242V]	調L: 300 4.6W [100-242V]

調光率:5~100%



調光タイプ	配光	長さタイプ 本体長(L) 価格	型番／定格光束／固有エネルギー消費効率				配光データ(○ 4000K)
			4000K (ナチュラルホワイト) Ra82	3500K (温白色) Ra82	3000K (電球色) Ra82	2700K (電球色) Ra82	
非調光	68°×62° [149°×104°] 拡散配光	L:1200タイプ (L:1200mm) ¥14,500 (電源内蔵)	ERX9430NA 1787lm 124.9lm/W	ERX9429NA 1759lm 123.0lm/W	ERX9428NA 1708lm 119.4lm/W	ERX9689N 1609lm 112.5lm/W	
		L:900タイプ (L:900mm) ¥12,500 (電源内蔵)	ERX9437NA 1241lm 121.6lm/W	ERX9436NA 1222lm 119.8lm/W	ERX9435NA 1186lm 116.2lm/W	ERX9690N 1117lm 109.5lm/W	
		L:600タイプ (L:600mm) ¥9,800 (電源内蔵)	ERX9441NA 943lm 120.8lm/W	ERX9440NA 928lm 118.9lm/W	ERX9439NA 902lm 115.6lm/W	ERX9691N 849lm 108.8lm/W	
		L:300タイプ (L:300mm) ¥7,800 (電源内蔵)	ERX9445NA 547lm 118.9lm/W	ERX9444NA 538lm 116.9lm/W	ERX9443NA 522lm 113.4lm/W	ERX9692N 492lm 106.9lm/W	
Fit/Fit Plus 無線調光	68°×62° [149°×104°] 拡散配光	L:1200タイプ (L:1200mm) ¥14,500 (電源内蔵)	EFX9522N 1488lm 134.0lm/W	EFX9521N 1440lm 129.7lm/W	EFX9520N 1401lm 126.2lm/W	EFX9693N 1268lm 114.2lm/W	
		L:600タイプ (L:600mm) ¥9,800 (電源内蔵)	EFX9525N 744lm 96.6lm/W	EFX9524N 720lm 93.5lm/W	EFX9523N 700lm 90.9lm/W	EFX9694N 635lm 82.4lm/W	

※非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) [9] グリーン購入法対象機種適合品

Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率:5~100%です。

別売



給電コネクタ(口出し線タイプ)  
**RK-581N** ¥2,000  
 L1000mm  
 300V / 5.0A  
**RK-566N** ¥850  
 L200mm  
 300V / 5.0A

OPTION



送り配線コネクタ  
**RK-559N**  
 ¥800  
 L200mm  
 300V / 5.0A  
 L300タイプには  
 使用出来ません。

送り配線コネクタ  
**RK-560N**  
 ¥1,200  
 L400mm  
 300V / 5.0A  
 L300タイプには  
 使用出来ません。



スマートレスシステム  
 (無線信号制御方式)  
 ▶P.186



コネクタで簡単連結

給電・送り配線ともコネクタで簡単接続。  
 コネクタ自体は器具内におさまる為、コネクタの影が出てしまう心配がありません。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
 巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。  
 ※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意▶A-19」  
 及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では  
 ご使用になれませんのでご注意ください。  
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても  
 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
 Fitシステム構成▶P.182 FitPLUSシステム構成▶P.184