

L:1000type

1000lm

無線調光

PWM制御

非調光



屋内外兼用

電源別置


LED光源寿命 40,000時間

保護等級 IP65

Ra82



本体：樹脂（透明）  
 入力電圧：DC24V 電源ユニット別売（別置形）  
 電源接続コード付（RB-639N） エンドキャップ付（RB-640N） LED交換不可  
 防湿防雨形  
 連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。  
 （接続台数表参照）



器具長は30mm単位で指定が可能です。  
 詳しくは以下および仕様図をご確認ください。

モジュール電力  
 拡散 L: 10000タイプ 82.0W [DC24V] L: 2000タイプ 18.2W [DC24V]  
 L: 5000タイプ 43.3W [DC24V] L: 1000タイプ 9.6W [DC24V]

調光タイプ	配光	長さタイプ	器具長(L)	本体型番	定価	定格光束(4000K)	消費電力	固有エネルギー消費効率	モジュール長	モジュール電力	重量
調光 / 非調光兼用型	65°×65° ビーム角 114°×116° 拡散配光	L:10000タイプ	10012mm	ERX19990□□	¥130,000	8700lm	92.5W	94.0m/w(※1)	9990mm	82.0W	1.0kg
		L:9500タイプ	9502mm	ERX19480□□	¥125,000	8300lm	88.3W	93.9m/w(※1)	9480mm	78.3W	
		L:9000タイプ	8992mm	ERX18970□□	¥115,000	7900lm	84.1W	93.9m/w(※1)	8970mm	74.6W	0.9kg
		L:8500タイプ	8512mm	ERX18490□□	¥110,000	7500lm	79.3W	94.5m/w(※1)	8490mm	70.9W	
		L:8000タイプ	8002mm	ERX17980□□	¥105,000	7090lm	75.6W	93.7m/w(※1)	7980mm	67.1W	0.8kg
		L:7500タイプ	7492mm	ERX17470□□	¥100,000	6680lm	71.3W	93.6m/w(※2)	7470mm	63.3W	
		L:7000タイプ	7012mm	ERX16990□□	¥94,000	6270lm	66.9W	93.7m/w(※2)	6990mm	59.4W	0.7kg
		L:6500タイプ	6502mm	ERX16480□□	¥87,500	5850lm	62.5W	93.6m/w(※2)	6480mm	55.5W	
		L:6000タイプ	5992mm	ERX15970□□	¥81,000	5430lm	58.0W	93.6m/w(※2)	5970mm	51.5W	0.6kg
		L:5500タイプ	5512mm	ERX15490□□	¥74,500	5000lm	53.4W	93.6m/w(※2)	5490mm	47.5W	
		L:5000タイプ	5002mm	ERX14980□□	¥68,000	4560lm	50.9W	89.5m/w(※3)	4980mm	43.3W	0.5kg
		L:4500タイプ	4492mm	ERX14470□□	¥61,500	4130lm	46.3W	89.2m/w(※3)	4470mm	39.4W	
		L:4000タイプ	4012mm	ERX13990□□	¥55,000	3690lm	41.5W	88.9m/w(※3)	3990mm	35.2W	0.4kg
		L:3500タイプ	3502mm	ERX13480□□	¥48,500	3250lm	36.6W	88.7m/w(※3)	3480mm	31.0W	
		L:3000タイプ	2992mm	ERX12970□□	¥42,000	2800lm	31.6W	88.6m/w(※3)	2970mm	26.8W	0.3kg
		L:2500タイプ	2512mm	ERX12490□□	¥35,500	2350lm	26.5W	88.6m/w(※3)	2490mm	22.5W	
		L:2000タイプ	2002mm	ERX11980□□	¥29,000	1900lm	21.5W	88.3m/w(※3)	1980mm	18.2W	
		L:1750タイプ	1762mm	ERX11740□□	¥26,000	1660lm	19.9W	83.4m/w(※3)	1740mm	15.9W	0.2kg
		L:1500タイプ	1492mm	ERX11470□□	¥22,500	1430lm	17.7W	80.7m/w(※3)	1470mm	13.7W	
		L:1250タイプ	1252mm	ERX11230□□	¥19,000	1200lm	15.5W	77.4m/w(※3)	1230mm	11.5W	
L:1000タイプ	1012mm	ERX10990□□	¥16,000	1000lm	13.5W	74.0m/w(※3)	990mm	9.6W			
L:750タイプ	742mm	ERX10720□□	¥12,500	730lm	10.6W	68.8m/w(※3)	720mm	7.0W	0.1kg		
L:500タイプ	502mm	ERX10480□□	¥9,000	490lm	7.8W	62.8m/w(※3)	480mm	4.8W			
L:300タイプ	322mm	ERX10300□□	¥7,000	310lm	5.2W	59.6m/w(※3)	300mm	3.0W			

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御

Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率:5~100%です。


○4000K ナチュラルホワイト ●3500K 温白色 ○3000K 電球色 ●2700K 電球色 ●2200K 電球色 ※固有エネルギー消費効率は別置電源ユニット:RX-404N(※1)、RX-405N(※2) RX-406N(※3) 使用時

《長さ寸法指定方法》 ERX1□□□□□□


※本製品は受注後に長さを加工致します。納期はお問い合わせください。



(1) 長さ指定(連結なし)



(2) 連結コネクタ(ケーブル付) 使用時の長さ指定(特注対応)



A(器具長)=モジュール長(30×N)+22  
 N:10~333の整数

B(器具長)=モジュール長(30×N1)+38  
 C(器具長)=モジュール長(30×N2)+22  
 N1+N2:10~333の整数

《別売》別置電源ユニット接続台数表 調光 / 非調光兼用型

専用別売電源ユニット	調光タイプ	適合調光用ドライバー	調光率	電源サイズ	入力電圧	定格出力	一次側	二次側	最大接続可能設定値		
									モジュール電力最大値	モジュール直列接続時合計	モジュール並列接続時合計
RX-406N ¥18,500	調光(PWM信号制御)	—	5%~100%	L200×H49×W63	DC 24V 2.5A 60W	DC 24V 2.5A 60W	□出線仕様(L140mm)	□出線仕様(L140mm)	48W以内	48W以内	2.9W以上
	調光(無線調光)	FX-455N ¥6,800	5%~100%				□出線仕様(L140mm)	□出線仕様(L140mm)	72W以内	72W以内	5.0W以上
RX-405N ¥21,500	調光(PWM信号制御)	—	5%~100%	L219×H49×W63	AC 100V -200V	DC 24V 3.75A 90W	□出線仕様(L140mm)	□出線仕様(L140mm)	72W以内	72W以内	5.0W以上
	調光(無線調光)	FX-455N ¥6,800	5%~100%				□出線仕様(L140mm)	□出線仕様(L140mm)	82W以内	120W以内	7.0W以上
RX-404N ¥25,500	調光(PWM信号制御)	—	5%~100%	L239×H49×W63	DC 24V 6.25A 150W	DC 24V 6.25A 150W	□出線仕様(L140mm)	□出線仕様(L140mm)	82W以内	120W以内	7.0W以上
	調光(無線調光)	FX-455N ¥6,800	5%~100%				□出線仕様(L140mm)	□出線仕様(L140mm)			

※詳しい接続可能設定については、A-15の別置電源ユニット接続可能設定一覧をご確認ください。  
 ※電源二次側のケーブル長さには制限があります。詳しくは仕様図をご確認ください。※総配線長にコネクタは含まれません。  
 ※屋外でご使用になる際は器具本体の取扱説明書にしたがって必ず防水処理を行ってください。

OPTION

ブラケット(5個)  
 RB-643N ¥750  
 樹脂(ポリカーボネート半透明)

スマートレッズシステム  
 (無線信号制御方式)  
 ▶P.186

DC24V用無線調光  
 ドライバー  
 FX-455N  
 ¥6,800  
 入力:DC24V  
 出力電流:6.25A  
 最大接続電源容量:150W  
 重0.1kg

ライトコントロールシステム  
 (PWM信号制御方式)  
 ▶P.190

ライトコントローラ  
 (PWM信号制御)  
 X-239WB (100V)  
 X-240WB (200V-254V)  
 ¥39,800 画  
 ▶P.192

FX-382W (100V)  
 ¥17,800 画  
 ▶P.192

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
 巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認ください。ご使用ください。  
 ※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-14 (IP表示について▶A-24)  
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-14