

軒下用グレアレス ユニバーサルダウンライト

LEDZ GLARE-LESS series

100埋込穴

● 12VIRCミニハロゲン球50W器具相当
900 TYPE



ユニバーサル

本体価格

¥22,000

消費電力

- 14.2W [100V]
- S 14.5W [100-242V]
- P 13.9W [100V]
- 位 15.3W [100V]

別売 専用別置電源ユニット

非調光

RX-360N ¥5,000
本体 ¥22,000

セット価格 ¥27,000



重: 0.8kg

Smart LEDZ

NEW

RX-391N ¥7,000
本体 ¥22,000

セット価格 ¥29,000



重: 0.9kg
無線モジュール付
調光率: 5~100%
スマートレスシステムは屋外への設置はできません。

PWM制御

RX-367N ¥8,000
本体 ¥22,000

セット価格 ¥30,000



重: 0.9kg
調光率: 5~100%

位相制御

NEW

RX-408N ¥8,000
本体 ¥22,000

セット価格 ¥30,000



重: 0.9kg
調光率: 1~100%
2017年11月末発売予定

LEDモジュール
枠: アルミダイキャスト(白艶消)
コーン: アルミ(鏡面仕上)
樹脂(ポリカーボネート・透明)
電源ユニット別売(別置形)
断熱施工不可
LED交換不可
※屋内用▶P.224

3500K (温白色) Ra82

3000K (電球色) Ra85


2800K Hi-CRI ナチュラル Ra98

100埋込穴

21°
[ビーム角 21°]
中角配光




ERD5469W (電源ユニット別売)




定格光束 831lm
■ 14.2W 61.9lm/W ■ S 14.5W 57.3lm/W
■ P 13.9W 63.2lm/W ■ 位 15.3W 54.3lm/W

ERD5472W (電源ユニット別売)




定格光束 796lm
■ 14.2W 59.2lm/W ■ S 14.5W 54.9lm/W
■ P 13.9W 60.5lm/W ■ 位 15.3W 52.0lm/W

ERD5475W (電源ユニット別売)




定格光束 531lm
■ 14.2W 39.5lm/W ■ S 14.5W 36.6lm/W
■ P 13.9W 40.3lm/W ■ 位 15.3W 34.7lm/W




灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射光が目立つ場合があります。

31°
[ビーム角 33°]
広角配光




ERD5470W (電源ユニット別売)




定格光束 930lm
■ 14.2W 66.3lm/W ■ S 14.5W 64.1lm/W
■ P 13.9W 67.7lm/W ■ 位 15.3W 60.8lm/W

ERD5473W (電源ユニット別売)



定格光束 890lm
■ 14.2W 63.5lm/W ■ S 14.5W 61.4lm/W
■ P 13.9W 64.8lm/W ■ 位 15.3W 58.2lm/W

ERD5476W (電源ユニット別売)



定格光束 594lm
■ 14.2W 42.3lm/W ■ S 14.5W 41.0lm/W
■ P 13.9W 43.3lm/W ■ 位 15.3W 38.8lm/W

OPTION

スマートレスシステム
(無線信号制御方式)
▶P.643

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V) ¥17,800
X-240WB (200V-254V) ¥39,800
▶P.648

NEW
RX-382W (100V) ¥17,800
▶P.648

GRAFIK Eye QS
LUTRON
▶P.646

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000
▶P.649

ディフュージョン
レンズ
RB-574C ¥1,800

スプレッド
レンズ
RB-578C ¥1,800

ハニカム
ルーバ
RB-582B ¥5,500

※オプションは全て併用不可です。

■非調光 ■ Smart LEDZ 無線調光 ■ PWM信号制御 ■ 位相調光 ○工場在庫品:標準納期 受注後7日前後(詳細はお問い合わせください)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。(IPについて)▶P.877
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。(無線信号制御方式)スマートレスシステム▶P.643
メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.866

アウトドアライト

製品一覧

屋外用スポットライト

屋外用埋設照明

軒下用ベースライト

軒下用ダウンライト

屋外用ブラケット

庭園灯・ポール灯