

Rs-48

← 金属ハイドランプ400W 相当 ▼ 相関表P.337



Rs-48 LEDモジュール

消費電力 82.6W

枠: アルミダイキャスト (白艶消)  
 コーン: アルミ (白艶消)  
 電源ユニット付  
 電源ユニット別梱包  
 重: 3.2kg (本体: 2.4kg)  
 断熱施工不可

<PWM信号制御方式>調光率: 10~100%

特許出願済

OPTION

拡散フィルター  
**RB-321F ¥4,800**

適合ライトコントローラ(PWM信号制御) ▶ P.359  
**X-239WA (100V) (50/60Hz) ¥39,800**  
**X-240WA (200V-254V) (50/60Hz) ¥39,800**  
 樹脂(オフホワイト) 重 0.3kg  
 2個用スイッチボックス(カバー付き)に適合  
 自動調光制御システム レッス・セーバーはP.570を参照



■非調光タイプ  
**ERD2599W ▼ ¥59,800**

光線光束 6900lm

13°	82000	1
460	20500	2
680	9110	3
910	5120	4

定格 6335lm 82.6W 76.6lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2600W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2600W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2600W-S <受注生産>**

光線光束 8188lm

20°	37400	1
710	9400	2
1060	4180	3
1410	2350	4

定格 7677lm 82.6W 92.9lm/W  
 70%調光時 5374lm 55.3W 97.1lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2601W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2601W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2601W-S <受注生産>**

光線光束 7908lm

34°	14000	1
610	3510	2
1220	1560	3
1830	880	4
2450	480	5

定格 7118lm 82.6W 86.1lm/W  
 70%調光時 4983lm 55.3W 90.1lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2602W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2602W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2602W-S <受注生産>**

光線光束 7890lm

59°	5350	1
1130	1340	2
2260	590	3
3390	330	4
4530	180	5

定格 7222lm 82.6W 87.4lm/W  
 70%調光時 5055lm 55.3W 91.4lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2211W ▼ ¥59,800**

光線光束 6555lm

13°	77900	1
460	19500	2
680	8650	3
910	4870	4

定格 6018lm 82.6W 72.8lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2214W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2214W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2214W-S <受注生産>**

光線光束 7826lm

20°	35900	1
710	8980	2
1060	3990	3
1410	2250	4

定格 7338lm 82.6W 88.8lm/W  
 70%調光時 5137lm 55.3W 92.8lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2217W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2217W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2217W-S <受注生産>**

光線光束 7559lm

34°	13400	1
610	3360	2
1220	1490	3
1830	840	4
2450	480	5

定格 6804lm 82.6W 82.3lm/W  
 70%調光時 4763lm 55.3W 86.1lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2220W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2220W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2220W-S <受注生産>**

光線光束 7541lm

59°	5110	1
1130	1280	2
2260	570	3
3390	320	4
4530	180	5

定格 6902lm 82.6W 83.5lm/W  
 70%調光時 4831lm 55.3W 87.3lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2212W ▼ ¥59,800**

光線光束 6383lm

13°	75800	1
460	19000	2
680	8430	3
910	4740	4

定格 5861lm 82.6W 70.9lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2215W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2215W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2215W-S <受注生産>**

光線光束 7681lm

20°	35300	1
710	8820	2
1060	3920	3
1410	2200	4

定格 7202lm 82.6W 87.1lm/W  
 70%調光時 5041lm 55.3W 91.1lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2218W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2218W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2218W-S <受注生産>**

光線光束 7419lm

34°	13200	1
610	3290	2
1220	1460	3
1830	820	4
2450	480	5

定格 6678lm 82.6W 80.8lm/W  
 70%調光時 4675lm 55.3W 84.5lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2221W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2221W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2221W-S <受注生産>**

光線光束 7401lm

59°	5020	1
1130	1250	2
2260	560	3
3390	310	4
4530	180	5

定格 6774lm 82.6W 82.0lm/W  
 70%調光時 4742lm 55.3W 85.7lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2213W ▼ ¥59,800**

光線光束 6446lm

13°	76600	1
460	19100	2
680	8510	3
910	4790	4

定格 5919lm 82.6W 71.6lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2216W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2216W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2216W-S <受注生産>**

光線光束 6920lm

20°	31800	1
710	7940	2
1060	3530	3
1410	1990	4

定格 6488lm 82.6W 78.5lm/W  
 70%調光時 4542lm 55.3W 82.1lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2219W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2219W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2219W-S <受注生産>**

光線光束 6684lm

34°	11900	1
610	2970	2
1220	1320	3
1830	740	4
2450	480	5

定格 6016lm 82.6W 72.8lm/W  
 70%調光時 4211lm 55.3W 76.1lm/W

■非調光タイプ  
**ERD2222W ¥59,800**  
 ■PWM信号制御方式  
**ERD2222W-P ▼ ¥64,800**  
 ■無線調光タイプ  
**ERD2222W-S <受注生産>**

光線光束 6668lm

59°	4520	1
1130	1130	2
2260	500	3
3390	280	4
4530	180	5

定格 6103lm 82.6W 73.8lm/W  
 70%調光時 4272lm 55.3W 77.2lm/W

※このページに掲載のデータは100V時のものです。

▼ 限定品: 在庫がなくなり次第生産終了となります。ご了承ください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶ P.851  
 メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶ P.851

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。