


| | |
|--------|--------------------|
| ランプ名 | LEDZ グレアレス 900/600 |
| 配光 | 超広角配光タイプ |
| 光源色 | 電球色 (3000K) |
| 演色性 | Ra83 |
| 近接照射限度 | 0.2m |



使用上のご注意

- 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

| 別売電源 | 定格電圧(V) | 周波数(Hz) | 入力電流(mA) | 消費電力(W) | 質量(Kg) |
|---|--|----------|----------|---------|--------|
| 非調光 100~242V用 | 900TYPE | RX-360NA | 100 | 145 | 14.4 |
| | | | 200 | 74 | 14.2 |
| | | | 242 | 64 | 14.3 |
| | 600TYPE | RX-361NA | 100 | 102 | 10.1 |
| | | | 200 | 54 | 10.1 |
| | | | 242 | 48 | 10.3 |
| PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%) | 900TYPE | RX-367NA | 100 | 146 | 14.5 |
| | | | 200 | 75 | 14.4 |
| | | | 242 | 66 | 14.5 |
| | 600TYPE | RX-368NA | 100 | 104 | 10.3 |
| | | | 200 | 56 | 10.4 |
| | | | 242 | 49 | 10.5 |
| ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数 | X-239WB (100V) 50台(50台) RX-382W (100V) 20台(20台) X-240WB (200V) 50台(50台) / (242V) 50台(50台) FX-441WA/BA(PWM信号ユニット・50台) *()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。 | | | | |
| 位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) | 900TYPE | RX-408NA | 100 | 274 | 14.8 |
| | | | 200 | 148 | 14.8 |
| | | | 242 | 127 | 14.8 |
| | 600TYPE | RX-409NA | 100 | 196 | 10.5 |
| | | | 200 | 107 | 10.5 |
| | | | 242 | 57 | 10.4 |
| 詳しくは調光器の仕様図参照 | FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台) RX-116WC(1~9台) RX-411W(3~23台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台) | | | | |
| Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100% | 900TYPE | FX-391NA | 100 | 152 | 15.1 |
| | | | 200 | 78 | 15.0 |
| | | | 242 | 68 | 15.2 |
| | 600TYPE | FX-392NA | 100 | 107 | 10.5 |
| | | | 200 | 57 | 10.4 |
| | | | 242 | 51 | 10.6 |
| • Smart LEDZ System(無線制御システム)適合: 調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 • その他の照明制御システム(BluetoothLEDZを含む)ではご使用できません。 • 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。 | | | | | |

器具本体質量 約0.2Kg 別売電源ユニット質量は別表参照
• LED光源寿命40000時間

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

| | | | | |
|---|----------|---------------------|---|----------------|
| 7 | ヒートシンク | アルミダイキャスト | 1 | 脱脂 |
| 6 | LEDモジュール | | 1 | (LEDモジュール交換不可) |
| 5 | 反射板 | アルミ(1090・t1.0) | 1 | 電解研磨(鏡面仕上) |
| 4 | 前面パネル | 強化ガラス・t2.0 | 1 | 脱脂 |
| 3 | コーン | アルミ(1090/1060)・t1.2 | 1 | 鏡面マット仕上 |
| 2 | 枠 | アルミダイキャスト | 1 | 白艶消 |
| 1 | 取付バネ | ステンレス・t0.3 | 3 | |

部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考

| | | | | | |
|----|-----|-----|---------------------|----|-----------|
| 縮尺 | 1/3 | タイプ | LEDZ グレアレス 900/600 | 型番 | ERD6274SD |
| | | 品名 | ベースダウンライト(鏡面マットコーン) | | |