



ランプ名	FHP45Wx4灯相当 LEDモジュール (交換不可)		
配光	ベース配光タイプ		
光源色	調光調色 (5000K-2500K)		
演色性	Ra 82	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	904	89.9
200		449	87.9
242		378	87.7

白 日塗工: N-95・マニセル: N9.5 (近似値)

Smart LEDZ 無線調光システム

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器 (別売)
 - タブレット型コントローラ (RX-270N)
 - ゲートウェイ (RX-266W)
 - 照度・人感センサー (RX-268W)
 - シーンセレクトリモコン (RX-342N)
- 無線調光制御システム (スマートレッズシステム) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠 光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると 不点・火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
- 誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・傾斜天井・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。
- 指以外の取り付けを行うと、天井材の破損 器具の落下の原因となります。
- 器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続ください。
- コネクターの接続は、確実に接続ください。
- 枠取付バネは確実に本体に掛けください。(4箇所)
- 安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

生産終了品

無線モジュール 2個

器具質量 6.8Kg

10					
9					
8					
7	前面パネル	PC・t1.5	1	乳	白
6	LEDモジュール	5000K (240EA)	2	LEDモジュール交換不可	
5	反射板	銅板 t0.6	1		白
4	枠取付バネ	鋼線・φ1.6	4		
3	枠	アルミ	1		白
2	本体	亜鉛鋼板・t0.6	1		
1	電源装置		2	(100V-242V)	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

縮尺	1/10	タイプ	FHP45WX4灯相当	型番	ERK9873W
		品名	スクエアベースライト (埋込下面乳白パネル)		

(記載の情報は、仕様図発行日のものです。) 最新情報は弊社のホームページより参照ください。