



- 調光率5～100%（位相制御方式）
- 適合ライトコントローラ：当社専用器をご使用ください。  
X-116WA（100V）接続可能台数2～5台
- 自動調光制御システム レズセーバー はカタログを参照してください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・入力電流値（連結時合計）2.5A以内でご使用ください。

レクタングル配光タイプ

10	連結コネクタ	PVC/PBT	1	
9	取付ビス	SUS・呼び4×38	6	三価クロム
8	簡易取付金具	ステンレス	3	
7	電源装置		1	
6	取付台	アルミ	1	アルマイト仕上
5	LEDモジュール		1	
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2	カバー	PC	2	シルバー
1	エンドキャップ	PC	1	シルバー
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	249	22.2

特記事項	型番
・電源内蔵（100V）・調光兼用タイプ・LED交換不可・エコミータイプ ・点灯には別売給電コネクタ（RB-353NまたはRB-356N）が必要です。 ・連結コネクタ付・簡易取付金具3個付 ・設計寿命：約40,000h	ERX9041SA
適合ランプ	承認・検印・作成
LEDラインユニット Ra85 ナチュラルホワイトタイプ（4000K） L20L-E840V 消費電力22.2W（100%時）（70%調光時：14.0W）	生産終了品
球付	西沢橋
W・数	尺度
-	1/3
器具質量	ENDO
約 1.2 Kg	