



- 調光率5~100% (位相制御方式)
  - 適合ライトコントローラ：当社専用器をご使用ください。  
X-116WB (100V) 接続可能台数2~5台
  - 自動調光制御システム レズセーバー はカタログを参照してください。
- ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・入力電流値（連結時合計）2.5A以内でご使用ください。

レクタングル配光タイプ

10	連結コネクタ	PVC/PBT	1	
9	取付ビス	SUS・呼び4×38	6	三価クロム
8	簡易取付金具	ステンレス	3	
7	電源装置		1	
6	取付台	アルミ	1	アルマイト仕上
5	LEDモジュール		1	
4	LEDレンズ	アクリル	1	
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2	カバー	PC	2	シルバー
1	エンドキャップ	PC	1	シルバー
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	249	22.2

特記事項		型番	
・電源内蔵 (100V) ・調光兼用タイプ ・LED交換不可 ・エコミータイプ ・点灯には別売給電コネクタ (RB-353NまたはRB-356N) が必要です。 ・連結コネクタ付 ・簡易取付金具3個付 ・設計寿命：約40,000h		ERX9042SB	
適合ランプ	LEDユニット Ra85 電球色タイプ (3000K) L20L-T830V 消費電力22.2W (100%時) (70%調光時：14.0W)	承認	検印
球付		小	三
W・数		西	本
器具質量	約 1.2 Kg	度	木
		1/3	

