

1181  
1177  
P.C.58  
φ21  
φ20  
27  
39.5  
3.2  
44  
2  
20  
26  
36  
専用電源コード(別売)  
付属部品: 連結コネクター  
(連結時の器具間隙間 約1mm)  
最小施工寸法  
付属の取付金具使用時  
上向き専用  
別売のRB-355N使用時  
上向き  
別売のRB-375N  
天井取付時  
下向き  
簡易取付金具を使用の際、  
天井面・壁面取付不可です。  
水平面上向きでご使用ください。  
天井面・壁面取付の際は  
RB-375Nをご使用ください。  
・入力電流値(連結時合計)2.5A以内でご使用ください。

| 定格光束<br>(lm) | 固有エネルギー<br>消費効率<br>(lm/W) |
|--------------|---------------------------|
| 1675         | 69.5                      |

ベース配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| 10 | 連結コネクター  | PVC/PBT    | 1 |            |
|----|----------|------------|---|------------|
| 9  | 取付ビス     | SUS・呼び4×38 | 3 |            |
| 8  | 簡易取付金具   | ステンレス      | 3 |            |
| 7  | 電源装置     |            | 1 |            |
| 6  | 取付台      | アルミ        | 1 | アルマイト仕上    |
| 5  | LEDモジュール |            | 1 | L20L-S850B |
| 4  | LEDレンズ   | アクリル       | 1 |            |
| 3  | 本体       | アルミ        | 1 | アルマイト仕上    |
| 2  | カバー      | PC         | 2 | シルバー       |
| 1  | エンドキャップ  | PC         | 1 | シルバー       |

| 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 入力電圧<br>(V) | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| AC100-242   | 50/60       | 100         | 244          | 24.1        |
|             |             | 200         | 128          | 23.5        |
|             |             | 242         | 123          | 23.8        |

|   |                |
|---|----------------|
| 特記事項<br>・電源内蔵(100-242V) ・調光不可 ・LED交換不可<br>・点灯には別売給電コネクター(RB-353NまたはRB-356N)が必要です。<br>・連結コネクター付 ・簡易取付金具3個付<br>・設計寿命:約40,000h | 型番<br>ERX9119S |
| 適合ランプ<br>LEDラインユニット<br>昼白色タイプ(5000K)<br>L20L-S850B<br>Ra85  |                |
| 器具質量 約 1.2 Kg   |                |

尺 度 1/3

ENDO