



⚠ 安全に関するご注意

- 天井取付専用。
- 取付面の補強材のある部分に木ネジで取り付けてください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- 電源線は、端子台に確実に接続してください。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。誤って使用しますと、湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 吸気口（本体カバー）が塞がれる設置環境や虫の飛来が多い場所でのご使用はお控えください。
- モーターの期待寿命は保証値ではありません。
- メンテナンスは必ず電源を切ってから行ってください。
- 運転中および運転停止直後は危険ですので、器具に触れないでください。
- 仕様は予告なく変更される事があります。
- 使用上の注意、安全に関する注意は取扱説明書を事前によくご確認ください。

白 日塗工：N-93. マンセル：N9. 3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	カバー	PC	1	白艶消
8	取付用ナット	シンチュウ (M4)	2	白艶消
7	取付板	亜鉛鋼板・t1.2	1	
6	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白艶消
5	アーム	アルミダイカスト	1	白艶消
4	ファン	PBT	1	黒
3	フィン	PBT (V0) +30%GF	1	黒
2	本体	アルミダイカスト	1	白艶消
1	フード	アルミダイカスト	1	白艶消

動作モード	AC100V		運転音 (1m地点)
	入力電流	消費電力	
強	58mA	2.5W	43dB
中	39mA	1.7W	37dB
弱	33mA	1.1W	33dB

定格入力電圧	AC100V	温度・湿度許容範囲	0~35℃, 80%以下
入力電圧許容範囲	±6%	推奨取付天高	2~4m
定格周波数	50/60Hz	モーター期待寿命	35℃ 40000時間
最大風量	強: 1.5m ³ /min	最大風速 (1m地点)	強: 2.2m/sec
	中: 1.2m ³ /min		中: 1.9m/sec
	弱: 0.8m ³ /min		弱: 1.5m/sec
速度調整	制御方法: Smart LEDZ System (無線制御システム) Fit Plus (システムバージョン2.3以降) 操作方法: Smart LEDZ Fit Plusユーザーマニュアルをご確認ください。		

器具本体質量	約0.7kg	工場出荷時の動作モード	=強
--------	--------	-------------	----

縮尺	1/4	タイプ	フレンジタイプ	型番	FX-520W
品名	スポットライト型フォーリユア				
2023/08/10 承認 三沢 作成 山崎 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm) FX520W-K 株式会社 遠藤照明					