




※間接照明 LEDZ Linear32ユニット
専用器具と組み合わせてご使用ください。
【適合器具はカタログ参照】

●オプション

給電コネクタ- (別売) ※電源接続に必要です。

RK-581N (1.0m)

RK-566N (0.2m)

送り配線コネクタ- (別売)

RK-559N (0.2m)

RK-560N (0.4m)

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

●Synca (調光調色) 専用器具

●調光率1~100% (無線信号制御方式)

●適合システム機器に関してはカタログを参照ください。

●通信距離 半径2.5m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用できません。

使用上のご注意

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・コネクタ-は、確実に接続してください。
(点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。
LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・コネクタ-線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

適合ユニット	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
SAD-404X	12000K~1800K ・カラー調色	AC100 -242	50/60	100	234	23.3
				200	119	23.1
				242	100	23.0

7					特記事項 ・Synca (調光調色) Linear32ユニット ・L:1200タイプ・Ra92 (10000K~2700K時) ・電源内蔵 (100-242V) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・連結用送りコネクタ-付	型番 (拡散配光タイプ) SAD-404X
6	LED基板		1式	(LEDモジュール交換不可)		
5	エンドキャップ	PC	2	乳白		
4	カバー	アクリル	1	乳白		
3	取付パネ	鋼線・φ1	2			
2	本体	アルミ	1	アルマイト仕上	L:1200タイプ 無線調光・調光調色 連結使用可能台数 組み合わせ時の入力電流値合計が3.0A以内で 使用してください。	承認 検印 作成 三 嶋 北 沢 田 井
1	電源装置		1	無線モジュール1個		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.67Kg
単位 mm 第三角法 (JIS A-4)					SAD404X-K 株式会社 遠藤照明	

尺 度
1/10

