



下記のいずれかの方法で照明器具の操作ができます。

1. スマートフォンアプリで操作する。
市販のスマートフォン/タブレットへ専用アプリをダウンロードしてください。
ダウンロード、使用方法は弊社ホームページをご確認ください。
※対応OSバージョンAndroid5.1以上IOS10 (ipad OSは動作保証対象外)
最新のバージョンへ必ずしも対応しているものではありません。
※アプリのバージョンは最新のバージョンで使用してください。
※アプリのみで使用する場合、スケジュール設定ができません。
専用ゲートウェイと合わせて使用することでスケジュール設定が可能です。
詳細は製品カタログにて確認してください。
2. 専用コントローラで操作する。
下記いずれかのコントローラを使用してください。
・Fit/Fit Plus用タブレット型コントローラ
・Smart LEDZ Base システム詳細は製品カタログにて確認してください。



<https://www.endo-lighting.co.jp/products/pickup/smart-ledz/fit/>

				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
				AC100	50/60	402	40.0	
白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)				特記事項				型番
6				<ul style="list-style-type: none"> ・電源内蔵 (100V) ・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C80155:2010に準拠) 				SXG5001M
5	クッションパッキン	ポリウレタン	4	灰色・中心1 側面4	適合ランプ		承認	
4	受け具	銅板 (t0.8)	3	白	調光率：1%~100% 調光調色タイプ (12000K~1800K) カラー調色 Ra95 (10000K~2700K)	検印		
3	取付アダプタ	PBT	1	付属品		三	村	
2	本体	銅板 (t0.6)	1	白	球付	沢	山	
1	セード	PMMA	1	乳白		北	井	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	W・数	尺 度		
					—	1/10		
					器具質量	約 2.2 Kg		

