



- 連結の終端は付属の変換コネクタを使用してください。
- ※ 連結の終端に取付けた器具の電源端子台には絶対に給電しないでください。
- ※ 連結時、器具間に光がでる場合は、付属の遮光シールを本体内側に貼ってください。
- 経年劣化でシールが剥がれる恐れがあります。定期的に点検してください。
- オプション(別売)
  - ・ 吊具直付タイプ(給電部品付)    ・ 吊具直付タイプ    ・ 吊具埋込タイプ(給電部品付)    ・ 吊具埋込タイプ
  - RK-528SA    RK-529SA    RK-532W    RK-533W

**無線調光タイプ**  
(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
- 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
- その他の調光制御システム(IBSmart LEDZを含む)では使用できません。
- 通信距離 見通し半径25m以内
- ※ 設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光) (調光率1~100%)
AC100-242	50/60	100	468	46.6	
		200	238	46.2	
		242	200	46.0	

※LED光源について  
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合がありますため、200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

**△ 安全に関するご注意**

- ・天井吊下器具です。
- ・傾斜天井・凹凸のある天井・やわらかい天井(ロックウール等)には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・吊具取付け後、脱落防止金具を取り付けてください。
- ・取付けに不備があると器具落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると不点・火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の激しい場所、強い風が当たる場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電、器具の落下の原因となります。
- ・電源線・アース線を確実に接続してください。
- ・アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約3.1kg	R 度	1/10	承認	検印	作成	型番	
7	灯体	アルミ	1	白	特記事項 ・ 連結専用 ・ Synca(調光調色)専用器具 ・ LED光源寿命40,000時間 (LED光源寿命はJIS C8155:2010に準拠、光束維持率70%以上)				三	沢	村	青	SXP7004W
6	LEDモジュール		2										
5	取付ねじ	真鍮・M4	4	ニッケルメッキ									
4	連結金具	鋼板・t0.8	1										
3	吊具取付金具	鋼板・t1.2	2										
2	吊具取付金具固定ねじ	鋼・M4	2	三価クロメート									
1	脱落防止金具	鋼板・t1.0	4										
適合ランプ					・ 調光調色タイプ(12000K-18000K・カラー調光) ・ Ra92(10000K~27000K時)	球付							
W・数													
部番											ENDO		