



器具の点灯状態切替え方法

- ・当器具は付属の専用リモコンで操作をおこないます。
- ・壁スイッチでは、器具のON OFFのみ可能です。

付属リモコンでの操作

- 点灯・消灯スイッチ (ピー音)
- 調光：10段階 (リモコン操作ボタン 明るい 暗い) (ピー音)
調色：11段階 (リモコン操作ボタン 白い色 暖かい色) (ピー音)
お好みの調光調色をメモリー-1/2に記憶できます。
- 調光・調色シーンのメモリー機能 (メモリー-1, メモリー-2)
メモリー-1またはメモリー-2 ボタン操作で点灯します。
- タイマー 点灯状態から30分・60分の自動消灯ボタン
タイマー解除スイッチ付 注) 消灯のみ (常夜灯にはなりません。)
30分 (ピー音) 60分 (ピピ音)
- 常夜灯操作ボタン
- チャンネル切り替え 1CH/2CH切り替え

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	530	52.5

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	飾り枠	樹脂	1	白
6	クッションパッキン	ポリウレタン	4	灰色・中心1 側面4
5	受け具	鋼板 (t0.6)	3	白
4	リモコン		1	白
3	取付アダプタ	P B T	1	付属品
2	本体	鋼板 (t0.5)	1	白
1	セード	P M M A	1	乳白 帯電防止剤入り

特記事項	型番
・電源内蔵 (100V) ・赤外線式リモコン調光調色タイプ ・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C80155:2010に準拠)	ERG5462W
適合ランプ	調光率：15~100% 調色：電球色 (3000K) ~昼光色 (6500K) Ra85
器具質量	約 2.4 Kg
器具質量	約 2.4 Kg

生産終了品